



## JA-115E JA-155E

### Module d'accès avec écran LCD, clavier et lecteur RFID

Il est utilisé pour contrôler et signaler l'état actuel du système. Il est équipé de quatre segments. Leurs descriptions sont affichées sur l'écran LCD. Disponible en blanc, gris (-GR) et anthracite (-AN).

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	JA-115E	JA-155E
<b>Alimentation</b>	par la centrale	4x AA (LR6) 1,5 V
<b>Consommation d'énergie de secours (en veille)</b>	18 mA	245 µA
<b>Consommation d'énergie maximale</b>	150 mA	115 mA
<b>Compatibilité</b>	JA-102KY/KRY, JA-103K/R, JA-107K/R	
<b>Fréquence RFID</b>	125 kHz	
<b>Environnement</b>	intérieur général	
<b>Température de service</b>	-10 °C à +40 °C	
<b>Dimensions</b>	110 x 136 x 33 mm	
<b>Poids</b>	285 g	

